



PASSION IA 350A Vollverstärker

Eine Klangbühne IA350 hat ein Panorama, welches den gesamten Raum erfüllt. Die Trennung der Kanäle gibt uns eine breite Ton-Szene, die jedoch nicht über die Umgebung der Lautsprecher hinaus geht. Der IA350 passt sich hervorragend an die Abmessungen des Hör-Raums an, aber auch an die Lautsprecher. Die Dynamik ermöglicht es uns, unter allen Bedingungen ruhig und absolut alle Musikstile zu hören.

Das Frontpanel entspricht dem übersichtlichen Stil von YBA und verfügt lediglich über einen Eingangs- und Lautstärkereglern. Der Einschaltsschalter ist geschickt unter der vorderen linken Seite des Verstärkers verborgen

Der Quellenwähler schaltet zwischen vielen verschiedenen Eingängen um - sowohl analog als auch digital. Die digitalen Eingänge umfassen einen koaxialen S / PDIF-Digitaleingang (75 Ohm), einen USB-Eingang (24/192 kHz) sowie AES / EBU, I2 S und iPod, die alle digitale Signale von separaten digitalen Komponenten empfangen. Die analogen Eingänge umfassen 2 x Cinch und 1 x symmetrisch. Alle digitalen Eingänge passen sich automatisch an die Standard-Digital-Audio-Datenraten von 16 / 44,1 kHz bis 24/192 kHz an. Es gibt ein Paar Lautsprecher Ausgänge.

Es ist möglich, die Stromzufuhr zum digitalen Bereich vollständig auszuschalten, wenn Sie zeitweise rein analog hören möchten. Der Passion IA350A verfügt auch über eine Pre-Out-Bypass-Funktion, wenn Sie beispielsweise einen aktiven Subwoofer oder aktive Lautsprecher anschließen möchten.

Wenn Sie Ihren PC als Quelle verwenden möchten, ist ein Treiber-Download erforderlich. Es kann in Rezensionen und Dokumentation gefunden werden. Dies ist nur für Windows erforderlich, MAC-Benutzer benötigen den Download nicht.

| | |
|--------------------------------|---|
| Produktart | Integrierter Verstärker |
| Leistung | Stereo 115W / 8Ω 160W / 4Ω |
| Line-Eingänge | 2 Cinch, 1 Balanced, 5 Digital (I2S / AES / COAXIAL / USB / iPod) |
| Abtastrate des Eingangssignals | 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 24 Bit |
| Leitungsausgang | 1 Paar Cinch |
| Pre-Out-Bypass | JA |
| SNR | > 95 dB |
| THD + N. | <0,03% |
| DAC | Hochleistungs-CS439 mit 24 Bit / 192 kHz |
| Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz (-0,5 dB) |
| Anzeige | OLED |
| Bildschirmhelligkeit | Einstellbar von der Fernbedienung |
| Netzteil | Lineares Netzteil mit hoher Leistung, UI-Core-Transformator 320VA |
| Fernbedienung | Vollfunktion - Vollmetallgehäuse |
| Farbe / Finish | Natürliches Aluminium |
| Abmessungen (B x T x H) | 430 x 380 x 108 mm |
| Gewicht | 15,4 kg |

Vertrieb: Günter Härtel, Lütgestr.18, 59069 Hamm, Tel.: 02385-5236, Fax: 02385-5711, Mobil: 0171-3119300,
mail: info@haertel-vertrieb.de, www.haertel-vertrieb.de