



## GENESIS IA3A Vollverstärker

Der integrierte IA3A-Verstärker wurde 2016 mit dem französischen Choc Classica Award ausgezeichnet.

### Beschreibung

Die Aufnahme von Bluetooth in die Genesis-Produktpalette sorgte für Aufregung bei der legendären HiFi-Marke YBA. Ohne allzu große Probleme kann ein Benutzer einfach mit einem beliebigen Gerät (Telefon, Tablet usw.) koppeln und in kürzester Zeit Musik hören!

Der Vorverstärker bietet jedoch noch viel mehr... Der IA3A ist mit einem digitalen S / PDIF (75) COAXIAL-Eingang, USB (24 / 192KHz) sowie Bluetooth ausgestattet, um digitale Signale von separaten digitalen Komponenten zu empfangen. Alle digitalen Eingänge passen sich automatisch an die Standard-Digital-Audio-Daten von 16 / 44,1 KHz bis 24/192 KHz an. Es gibt einen digitalen Ausgang sowie eine Pre-Out-Option zur Verwendung eines Subwoofers, eines separaten Leistungsverstärkers oder aktive Lautsprecher.

Der Vorverstärker ermöglicht den Anschluss von 2 Cinch-Eingangsquellen, wobei der Videoeingang über eine Bypass-Option verfügt. Es gibt auch einen symmetrischen Eingang. Wenn Sie möchten, können Sie den digitalen Bereich Ihres IA3A bei Verwendung einer analogen Quelle vom Stromnetz trennen. Denken Sie daran, diesen Schalter erneut zu betätigen, wenn Sie einen digitalen Eingang verwenden.



### Technische Daten

Produktart	Integrierter Verstärker
Audioausgänge	1 Paar Lautsprecherausgänge, 1 Pre-Out (RCA)
Leistung	105 W bei 8 $\Omega$ pro Kanal, 150 W bei 4 $\Omega$ pro Kanal
Dazugewinnen	+ 6dB
SNR	> 95 dB
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz (-0,5 dB)
THD + N.	<0,03%
Eingänge	Koaxial, USB, Bluetooth, 2 analoge Cinch-Signaleingänge, 1 Symmetrischer analoger Signaleingang
DAC	Cirrus Logic CS4398
Netzteil	Lineares Netzteil mit Hochleistungs-UICore, Transformator 300VA
Farbe / Finish	Schwarzes Aluminium mit schwarzer Acrylplatte
Abmessungen (B x T x H)	430 x 404 x 115 mm
Gewicht	12 kg