

YBA



Phono-Vorverstärker PH-100

Lieferbar in schwarz und silber! **NEU!!!**

Während viele der preiswerten Phono-Verstärker heute physisch sehr klein sind, haben wir den Entschluss gefasst, mit dem PH-100 ein Produkt in einem schmalen Gehäuse, aber in der vollen Gehäusetiefe zu produzieren. Zu häufig sehen wir wie die Kabel einfach sichtbar am Ende eines Verstärkers zusammengerollt werden oder das Gerät durch das Gewicht der Kabel vom Tisch gezogen wird.

Durch die verstärkte Nachfrage der Verbraucher wurde so ein preiswerter Phono-Vorverstärker in der HERITAGE Serie hinzugefügt.

Unser als „sehr gut“ bewerteter PH-100 ist sowohl für „Moving-Magnet“- , „Moving Coil“ sowie „High Output Moving Coil Tonabnehmer“ ausgelegt. Die Bedienung auf der Frontplatte benötigt nur zwei Optionen, MM oder MC.

Die Schaltung ist so entworfen worden, dass es automatisch einen Sinn ergibt, welcher Typ der Moving Coil Tonabnehmer verwendet wird und die Einstellungen sich entsprechend anpassen. Die hinteren Anschlussfelder werden automatisch eingeschaltet, vorausgesetzt dass die richtige Auswahl am Knebelknopf eingestellt wird.

Der Transformator für die MC-Systeme, wurde von YBA so konstruiert um den verschiedenen Eigenschaften von Moving-Coil-Tonabnehmern zu entsprechen und eine optimale Übertragung in Klang und Impulskontrolle zu gewährleisten.

Phono-Vorverstärker

Eingangswiderstand von MOVING MAGNET (MM)	47 KOhm 45-dB-Gewinn
Eingangswiderstand von MOVING COIL (MC)	2 Ohm-100 Ohm 65-dB-Gewinn
High Output Moving Coil	Input Impedance 47 KOhm 50dB Gain
SNR	>90dB (A bewertet bei 40 dB input gain)
THD N	0.005 %
Eingänge	2 x RCA Analsignaleingänge
Ausgang	1 x RCA
RIAA GENAUIGKEIT	Innerhalb von 0.3 dB/20Hz – 20 Kilohertz
Farbe / Finish	Gebürstetes Aluminium und Acryl
Dimensionen (B x T x H)	125 mm x 117.5 mm x 360 mm
Gewicht	2.5 kg